

舞台照明設備

種 類	仕 様	許容重量
客席バトン(プロサス)	C型30A 8回路(シーリングから上下4回路ずつ)凸×3 フレネル×12	200kg
第1ボーダーライト	150wハロゲン 15灯4色 シートサイズ 143×142(mm) 取り外し可能 ただし 1Bo 1番 は強制作業灯回路	180Kg
第1サスペンションライト	C型30A 16回路(1回路 3口) 1Kw凸×3 1Kwフレネル×12 SF36° ×2	180Kg
※第2ボーダーライト	150wハロゲン 15灯4色 シートサイズ 143×142(mm) 取り外し可能	180Kg
第2サスペンションライト	C型30A 16回路(1回路 3口) 1Kw凸×3 1Kwフレネル×12 SF36° ×2	180Kg
※第3サスペンションライト	C型30A 12回路(1回路 2口) 1Kw凸×3 1Kwフレネル×12 SF36° ×2	180Kg
※第4サスペンションライト	C型30A 12回路(1回路 2口) 1Kwフレネル×12 SF36° ×4	180Kg
※アッパーホリゾンライト	300wハロゲン 10灯4色(#71・#73・#63・#22 ただし直前に要確認) シートサイズ 193×204(mm) 取り外し可能 ただし収納方法要相談	180Kg
ローアホリゾンライト	300wハロゲン 10灯4色(#73・#59・#22・#40 ただし直前に要確認) 5本 シートサイズ 193×204(mm) (通常LHラックに収納されています) ホリゾン前に並べた場合、回路は下出し。リアうちは上出しになります。	
フロアーコンセント	C型30A 32回路 C型60A直 2回路	
ギャラリー	下手C型30A 50回路 下手C型30A 10回路 ただし上記の通りサス、 UHで回路を使用しています(空き回路、下手8回路 上手4回路) 下手41~50と、上手5~10は幕前との切替回路になっています	
シーリング	C型30A 8回路(1回路 2口) 1Kw凸×16 +切替8回路(通常P.Susへ)	
フロント	上下共通 1Fr C型30A 4回路+切替2回路 1Kw凸×10 2Fr C型30A 2回路 1Kw凸×4	
調整室	C型30A 切替4回路(CP) C型30A 直2回路(Follow Pin用)	
仮設電源	単相三線 75A(舞台上手奥) 端子台 6mmボルト	

※印は下手ギャラリー回路(LGL 3~10・13~20・23~30・33~40)から4Chマルチコードで各サスへ回路供給しています。